


小型自由安装型气缸

25A-CUJ 系列

Ø6, Ø8, Ø10

RoHS

型号表示方法



内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关の場合，
磁性开关种类的表示记号为无记号。
(例) 25A-CDUJB8-15DM

※25A-的规格与标准品相同。



详情请参照本公司官网产品目录

外形尺寸图 (下记以外的尺寸与标准品相同) 详情请参照本公司官网产品目录

25A-C□UJB⁶₈₁₀

注) 夹持面间距的角度位置相对于缸筒不固定。

(mm)	
缸径	L尺寸
6	8
8	10
10	11





小型自由安装型气缸

25A-CUJ 系列

Ø12, Ø16, Ø20

RoHS

型号表示方法



内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关的场合，
磁性开关种类的表示记号为无记号。
(例)25A-CDUJB12-15DM

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

自由安装型气缸 / 单杆双作用


25A-CU 系列

Ø10, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

RoHS



型号表示方法



内置磁环气缸的型号

内置磁环且无磁性开关时，磁性开关的种

类的表示记号为无记号。

(例)25A-CDU20-25D

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。


详情请参照本公司官网产品目录

自由安装型气缸 / 杆不回转型: 单杆双作用


25A-*CUK* 系列

Ø10, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32

RoHS



型号表示方法



内置磁环气缸的型号

内置磁环且无磁性开关时, 磁性开关的表示记号为无记号。

(例) 25A-CDUK20-25D

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

标准型/单杆双作用

25A-CQS 系列

Ø12, Ø16, Ø20, Ø25

RoHS



型号表示方法

25A-C D QS B 20-30 D - M9BW

二次电池对应系列

带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合，不可安装磁性开关。

安装

B	通孔・两端螺孔共通(标准)
L	脚座型
LC	紧凑脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
D	双耳环型

※长行程的场合，请使用两端螺孔及各种安装件安装。

※安装件同包出厂(未组装)。

※不附带气缸安装螺栓。

缸径

12	12mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm

气缸行程(mm)

缸径	标准行程	长行程
12, 16	5, 10, 15, 20, 25, 30	35, 40, 45, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200
20	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50	75, 100, 125, 150, 175, 200
25		75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关型号请参照P.316选定。

缓冲/杆端螺纹
(标准行程)

无记号	标准
C	带垫缓冲
M	杆端外螺纹

※主体可选项可组合。

(长行程)

C	带垫缓冲 杆端内螺纹(标准)
CM	带垫缓冲 杆端外螺纹

※长行程的场合，带垫缓冲为标准品。

动作方式

D	双作用型
---	------

内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关的场合，磁性开关的种类的表示记号为无记号。

(例) 25A-CDQSL25-30D

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

25A-安装件/零部件型号

缸径 (mm)	脚座型注1)	紧凑脚座型注1)	法兰型	双耳环型
12	25A-CQS-L012	25A-CQS-LC012	25A-CQS-F012	25-CQS-D012
16	25A-CQS-L016	25A-CQS-LC016	25A-CQS-F016	25-CQS-D016
20	25A-CQS-L020	25A-CQS-LC020	25A-CQS-F020	25-CQS-D020
25	25A-CQS-L025	25A-CQS-LC025	25A-CQS-F025	25-CQS-D025

注1) 订购脚座・紧凑脚座时，1台气缸需订购2个。

注2) 各安装件附带的零部件如下所示。

脚座・紧凑脚座・法兰/主体安装用螺栓；双耳环/耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装用螺栓

标准型/双杆双作用

RoHS

25A-CQSW 系列

ø12, ø16, ø20, ø25

型号表示方法



25A-C D QSW B 20-30 D -M9BWL

二次电池对应
系列

带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合，不可安装磁性开关。

安装

B	通孔・两端螺孔共通(标准)
L	脚座型
LC	紧凑脚座型
F	法兰型

※安装件同包出厂(未组装)。
※不附带气缸安装螺栓。

缸径

12	12mm
16	16mm
20	20mm
25	25mm

气缸行程(mm)

缸径	标准行程
12, 16	5, 10, 15, 20, 25, 30
20	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
25	

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关型号请参照P.316选定。

缓冲 / 杆端螺纹

无记号	标准
C	带垫缓冲
M	杆端外螺纹

※主体可选项可组合。

动作方式

D	双作用型
---	------

25A-安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	脚座型注1)	紧凑脚座型注1)	法兰型
12	25A-CQS-L012	25A-CQS-LC012	25A-CQS-F012
16	25A-CQS-L016	25A-CQS-LC016	25A-CQS-F016
20	25A-CQS-L020	25A-CQS-LC020	25A-CQS-F020
25	25A-CQS-L025	25A-CQS-LC025	25A-CQS-F025

注1)订购脚座・紧凑脚座时，1台气缸需订购2个。

注2)各安装件上都附带主体安装螺栓。

内置磁环气缸的型号

内置磁环且无磁性开关时，磁性开关的种类的表示记号为无记号。

(例)25A-CDQSWL25-30D

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

耐横向负载型薄型气缸


RoHS

25A-CQS□S 系列

Ø12, Ø16, Ø20, Ø25



型号表示方法



25A-安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	脚座型注1)	紧凑脚座型注1)	法兰型	双耳环型
12	25A-CQS-L012	25A-CQS-LC012	25A-CQS-F012	25-CQS-D012
16	25A-CQS-L016	25A-CQS-LC016	25A-CQS-F016	25-CQS-D016
20	25A-CQS-L020	25A-CQS-LC020	25A-CQS-F020	25-CQS-D020
25	25A-CQS-L025	25A-CQS-LC025	25A-CQS-F025	25-CQS-D025

注1) 订购脚座・紧凑脚座时，1台气缸需订购2个。

注2) 各安装件附带的零部件如下所示。

脚座・紧凑脚座・法兰 / 主体安装用螺栓；双耳环 / 耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装用螺栓

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

薄型气缸 / 标准型: 单杆双作用

25A-CQ2 系列

ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

RoHS



型号表示方法

25A - C D Q2 B 20 - 30 D Z - M9BW

二次电池对应系列

带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合, 不可安装磁性开关。

安装件

B	通孔 (标准)
A	两端螺孔
L	脚座型
LC	紧凑脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
D	双耳环型

※安装件同包出厂 (未组装)。
※不附带气缸安装螺栓。

缸径

12	12mm	40	40mm
16	16mm	50	50mm
20	20mm	63	63mm
25	25mm	80	80mm
32	32mm	100	100mm

通孔螺纹的种类

无记号	M螺纹	ø12~ø25
	Rc	
TN	NPT	ø32~ø100
TF	G	

磁性开关

无记号	无磁性开关
S	1个
n	n个

※适用磁性开关型号请参照P.316选定。

磁性开关安装槽

Z	ø12~ø25	2面
	ø32~ø100	4面

※无磁性开关的ø12~ø25不对应“Z”

主体可选项

无记号	标准 (杆端内螺纹)
C	带垫缓冲
M	杆端外螺纹

※主体可选项可组合。

动作方式

D	双作用
---	-----

气缸行程 (mm)

12, 16	5, 10, 15, 20, 25, 30
20, 25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
32, 40	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
50~100	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

内置磁环气缸的型号

内置磁环且无磁性开关的场合, 磁性开关的种类表示记号为无记号。

(例) 25A-CDQ2L32-25DZ

25A-用安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	脚座型注1)	紧凑脚座型注1)	法兰型	双耳环型
12	无磁性开关 25A-CQ-L012	25A-CQ-LC012	25A-CQ-F012	25-CQ-D012
16	带磁性开关 25A-CQ-LZ12	25A-CQ-LCZ12	25A-CQ-F016	25-CQ-D016
20	无磁性开关 25A-CQ-L020	25A-CQ-LC020	25A-CQ-F020	25-CQ-D020
25	带磁性开关 25A-CQ-LZ20	25A-CQ-LCZ20	25A-CQ-F025	25-CQ-D025
32	无磁性开关 25A-CQ-L032	25A-CQ-LC032	25A-CQ-F032	25-CQ-D032
40	带磁性开关 25A-CQ-LZ32	25A-CQ-LCZ32	25A-CQ-F040	25-CQ-D040
50	无磁性开关 25A-CQ-L050	25A-CQ-LC050	25A-CQ-F050	25-CQ-D050
63	带磁性开关 25A-CQ-LZ50	25A-CQ-LCZ50	25A-CQ-F063	25-CQ-D063
80	无磁性开关 25A-CQ-L080	25A-CQ-LC080	25A-CQ-F080	25-CQ-D080
100	带磁性开关 25A-CQ-LZ100	25A-CQ-LCZ100	25A-CQ-F100	25-CQ-D100

注1) 订购脚座·紧凑脚座时, 缸径不同, 订购方法也不同。

ø12~ø25:

·无磁性开关: 1台气缸订购2个。

·有磁性开关: 1台气缸订购1个。(2个为1组)

ø32~ø100:

·1个气缸订购2个。

注2) 各安装件附带的零部件如下所示。

脚座·紧凑脚座·法兰 / 主体安装用螺栓、双耳环 / 耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装用螺栓

简易型连接件 (标准) / 零部件型号

缸径 (mm)	连接件	A型安装件	B型安装件
32, 40	YU-03	YA-03	YB-03
50, 63	YU-05	YA-05	YB-05
80	YU-08	YA-08	YB-08
100	YU-10	YA-10	YB-10

〈订购方法〉


A型安装件及B型安装件不含连接件, 请另行订购。

(例) 缸径 ø40用

订购型号

A型安装件型号 YA-03

连接件 YU-03



薄型气缸 / 标准型：双杆双作用

25A-CQ2W 系列

ø12, ø16, ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

RoHS



型号表示方法

25A - C D Q2W B 20 - 30 D Z - M9BW

二次电池对应系列

带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合，不可安装磁性开关。

安装件

B	通孔 (标准)
A	两端螺孔
L	脚座型
LC	紧凑脚座型
F	法兰型

※安装件同包出厂 (未组装)。
※不附带气缸安装螺栓。

缸径

12	12mm	40	40mm
16	16mm	50	50mm
20	20mm	63	63mm
25	25mm	80	80mm
32	32mm	100	100mm

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关型号请参照 P.316 选定。

磁性开关安装槽

Z	ø12~ø25	2面
	ø32~ø100	4面

※无磁性开关的ø12~ø25不对应“Z”

主体可选项

无记号	标准 (杆端内螺纹)
C	带垫缓冲
M	杆端外螺纹

※主体可选项可以组合。

动作方式

D	双作用
---	-----

气缸行程 (mm)

12, 16	5, 10, 15, 20, 25, 30
20, 25	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
32, 40	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
50~100	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

25A-安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	脚座型注1)	紧凑脚座型注1)	法兰型
12	无磁性开关 25A-CQ-L012 带磁性开关 25A-CQ-LZ12	25A-CQ-LC012 25A-CQ-LCZ12	25A-CQ-F012
16	无磁性开关 25A-CQ-L016 带磁性开关 25A-CQ-LZ16	25A-CQ-LC016 25A-CQ-LCZ16	25A-CQ-F016
20	无磁性开关 25A-CQ-L020 带磁性开关 25A-CQ-LZ20	25A-CQ-LC020 25A-CQ-LCZ20	25A-CQ-F020
25	无磁性开关 25A-CQ-L025 带磁性开关 25A-CQ-LZ25	25A-CQ-LC025 25A-CQ-LCZ25	25A-CQ-F025
32	25A-CQ-L032	25A-CQ-LC032	25A-CQ-F032
40	25A-CQ-L040	25A-CQ-LC040	25A-CQ-F040
50	25A-CQ-L050	25A-CQ-LC050	25A-CQ-F050
63	25A-CQ-L063	25A-CQ-LC063	25A-CQ-F063
80	25A-CQ-L080	25A-CQ-LC080	25A-CQ-F080
100	25A-CQ-L100	25A-CQ-LC100	25A-CQ-F100

注1) 订购脚座·紧凑脚座时，缸径不同，订购方法也不同。

ø12~ø25:

- 无磁性开关: 1台气缸订购2个。
- 有磁性开关: 1台气缸订购1个。(2个为1组)

ø32~ø100:

- 1个气缸订购2个。

注2) 各安装件上都附带主体安装螺栓。

通口螺纹的种类

无记号	M螺纹	ø12~ø25
	Rc	
TN	NPT	ø32~ø100
TF	G	

内置磁环气缸的型号

内置磁环且无磁性开关的场合，磁性开关种类的表示记号为无记号。

(例) 25A-CDQ2WL32-25DZ

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

简易型连接件 (标准) / 零部件型号

缸径 (mm)	连接件	A型安装件	B型安装件
32, 40	YU-03	YA-03	YB-03
50, 63	YU-05	YA-05	YB-05
80	YU-08	YA-08	YB-08
100	YU-10	YA-10	YB-10

(订购方法)

A型安装件及B型安装件不含连接件，请另行订购。

(例)

缸径 ø40用 订购型号

A型安装件型号 YA-03

连接件 YU-03

大缸径薄型气缸 / 单杆双作用

25A-CQ2 系列

Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200

RoHS



型号表示方法

25A-C D Q2B 125 - 30 DC Z - M9BW

● 二次电池对应系列

● 带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合，不可安装磁性开关。

● 安装件

B	标准 (通孔、两端螺孔共通)
---	----------------

※不附带气缸安装螺栓。

● 缸径

125	125mm
140	140mm
160	160mm
180	180mm
200	200mm

● 通口螺纹的种类

无记号	Rc
TN	NPT
TF	G

● 动作方式

D	双作用
---	-----

● 气缸行程(mm)

缸径	标准行程
125, 140, 160 180, 200	10, 20, 30, 40, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

● 磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

● 磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关型号请参照 P.316选定。

● 磁性开关安装槽

Z	4面
---	----

● 主体可选项

无记号	标准 (杆端内螺纹)
M	杆端外螺纹

● 缓冲方式

C	垫缓冲
---	-----

内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关的场合，磁性开关种类的表示记号为无记号。

(例) 25A-CDQ2B140-30DCZ

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

长行程型 / 单杆双作用


25A-CQ2 系列

Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100

RoHS



型号表示方法



内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关的场合, 磁性开关种类的表示记号为无记号。
(例) 25A-CDQ2L40-200DCZ

简易型连接件 (标准) / 零部件型号

缸径 (mm)	连接件	A型安装件	B型安装件
32, 40	YU-03	YA-03	YB-03
50, 63	YU-05	YA-05	YB-05
80	YU-08	YA-08	YB-08
100	YU-10	YA-10	YB-10

〈订购方法〉

A型安装件及B型安装件不含连接件, 请另行订购。

(例)

缸径 Ø40用 订购型号

A型安装件型号 **YA-03**

连接件 **YU-03**

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

25A-安装件 / 零部件型号

缸径 (mm)	脚座型注1)	紧凑脚座型注1)	法兰型	双耳环型
32	25A-CQ-L032	25A-CQ-LC032	25A-CQ-F032	25-CQ-D032
40	25A-CQ-L040	25A-CQ-LC040	25A-CQ-F040	25-CQ-D040
50	25A-CQ-L050	25A-CQ-LC050	25A-CQ-F050	25-CQ-D050
63	25A-CQ-L063	25A-CQ-LC063	25A-CQ-F063	25-CQ-D063
80	25A-CQ-L080	25A-CQ-LC080	25A-CQ-F080	25-CQ-D080
100	25A-CQ-L100	25A-CQ-LC100	25A-CQ-F100	25-CQ-D100

注1) 1个气缸订购2个。

注2) 各安装件附带的零部件如下所示。

脚座·紧凑脚座·法兰 / 主体安装用螺栓; 双耳环 / 耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装用螺栓

耐横向负载型薄型气缸

RoHS

25A-CQ2□S 系列

Ø32, Ø40, Ø50, Ø63, Ø80, Ø100



型号表示方法

25A-C D Q2 B S 32 □ - 30 D C □ Z - M9BW □

●二次电池对应系列

●带磁性开关

无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合，不可安装磁性开关。

●安装件

B	通孔(标准)
A	两端螺孔
L	脚座型
LC	紧凑脚座型
F	杆侧法兰型
G	无杆侧法兰型
D	双耳环型

※安装件同包出厂(未组装)。

※不附带气缸安装螺栓。

●形式

S	耐横向负载型
---	--------

●缸径

32	32mm
40	40mm
50	50mm
63	63mm
80	80mm
100	100mm

●通孔螺纹的种类

无记号	Rc
TN	NPT
TF	G

●磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

●磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关型号请参照P.316选定。

●磁性开关安装槽

Z	4面
---	----

●主体可选项

无记号	标准(杆端内螺纹)
M	杆端外螺纹

●缓冲方式

C	带垫缓冲
---	------

●动作方式

D	双作用
---	-----

●气缸行程(mm)

缸径	标准行程
32, 40	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100
50, 63, 80, 100	10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 75, 100

内置磁环气缸的型号

内置磁环型无磁性开关的场合，磁性开关种类的表示记号为无记号。

(例) 25A-CDQ2LS40-30DCZ

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

25A-安装件 / 零部件型号

缸径(mm)	脚座型注1)	紧凑脚座型注1)	法兰型	双耳环型
32	25A-CQ-L032	25A-CQ-LC032	25A-CQ-F032	25-CQ-D032
40	25A-CQ-L040	25A-CQ-LC040	25A-CQ-F040	25-CQ-D040
50	25A-CQ-L050	25A-CQ-LC050	25A-CQ-F050	25-CQ-D050
63	25A-CQ-L063	25A-CQ-LC063	25A-CQ-F063	25-CQ-D063
80	25A-CQ-L080	25A-CQ-LC080	25A-CQ-F080	25-CQ-D080
100	25A-CQ-L100	25A-CQ-LC100	25A-CQ-F100	25-CQ-D100

注1) 1个气缸订购2个。

注2) 各安装件附带的零部件如下所示。

脚座·紧凑脚座·法兰 / 主体安装用螺栓; 双耳环 / 耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装用螺栓

薄型端锁气缸

25A-CBQ2 系列

ø20, ø25, ø32, ø40, ø50, ø63, ø80, ø100

RoHS

型号表示方法



25A-C D BQ2 B 40 - 30 DC - H N - M9BW

二次电池对应系列

带磁性开关
(内置磁环)

安装件

ø20, ø25

ø32~ø100

ø20, ø25	ø32~ø100
B 通孔·两端螺孔共通(标准)	B 通孔(标准)注2)
L 脚座型	A 两端螺孔
LC 紧凑脚座型	L 脚座型
F 杆侧法兰型	LC 紧凑脚座型
G 无杆侧法兰型	F 杆侧法兰型
D 双耳环型	G 无杆侧法兰型
	D 双耳环型

注1) 安装件同包出厂(未组装)。

注2) ø80, ø100的75, 100行程时两端螺孔(A)为标准型, 无通孔(B)。

缸径

通孔螺纹的种类

缸径	缸径	缸径	缸径
20	20mm	50	50mm
25	25mm	63	63mm
32	32mm	80	80mm
40	40mm	100	100mm

通孔螺纹的种类	通孔螺纹的种类	通孔螺纹的种类
无记号	M螺纹	ø20, ø25
	Rc	
TN	NPT	ø32~ø100
TF	G	

气缸行程(mm)

缸径	标准行程
20, 25, 32, 40, 50, 63	10, 15, 20, 25, 50, 75, 100
80, 100	25, 50, 75, 100

手动解锁的形式

N 非锁定式

锁的位置

H	无杆侧带锁
R	杆侧带锁

主体可选项

无记号	杆端内螺纹
M	杆端外螺纹

缓冲方式

C 带垫缓冲

动作方式

D 双作用

磁性开关

无记号 无磁性开关

※适用磁性开关型号请参考P.316选定。

磁性开关个数

磁性开关个数	磁性开关个数
无记号	2个
S	1个
n	n个

内置磁环气缸的型号

内置磁环且无磁性开关时, 磁性开关的种类的表示记号为无记号。

(例) 25A-CDBQ2L32-30DC-RN

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录

25A-安装件/零部件型号

缸径(mm)	脚座型注1)	紧凑脚座型注1)	法兰型	双耳环型
20	25A-CQS-L020	25A-CQS-LC020	25A-CQS-F020	25-CQS-D020
25	25A-CQS-L025	25A-CQS-LC025	25A-CQS-F025	25-CQS-D025
32	25A-CQ-L032	25A-CQ-LC032	25A-CQ-F032	25-CQ-D032
40	25A-CQ-L040	25A-CQ-LC040	25A-CQ-F040	25-CQ-D040
50	25A-CQ-L050	25A-CQ-LC050	25A-CQ-F050	25-CQ-D050
63	25A-CQ-L063	25A-CQ-LC063	25A-CQ-F063	25-CQ-D063
80	25A-CQ-L080	25A-CQ-LC080	25A-CQ-F080	25-CQ-D080
100	25A-CQ-L100	25A-CQ-LC100	25A-CQ-F100	25-CQ-D100

注1) 1个气缸订购2个。

注2) 各安装件附带的零部件如右所示。脚座·紧凑脚座·法兰 / 主体安装用螺栓; 双耳环 / 耳环用销、轴用C型弹性挡圈、主体安装用螺栓

平板式气缸 / 单杆双作用

25A-MU 系列

ø25, ø32, ø40, ø50, ø63

RoHS



型号表示方法

25A-M DUB25 - 30DMZ-M9BWS

二次电池对应
系列

带磁性开关	
无记号	无开关用磁环※
D	带磁性开关 (内置磁环)

※无磁性开关用磁环的场合，不可安装磁性开关。

安装形式

B	基本型
---	-----

尺寸

25	相当于ø25受压面积
32	相当于ø32受压面积
40	相当于ø40受压面积
50	相当于ø50受压面积
63	相当于ø63受压面积

通口螺纹的种类

无记号	M螺纹		ø25
	Rc		
TN	NPT		ø32, ø40
TF	G		ø50, ø63

气缸行程 (mm)

尺寸	标准行程
25, 32, 40	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50
50, 63	75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300

磁性开关个数

无记号	2个
S	1个
n	n个

磁性开关

无记号	无磁性开关
-----	-------

※适用磁性开关的型号请参照 P.316。

杆端形状

无记号	杆端内螺纹
M	杆端外螺纹

动作方式

D	双作用
---	-----

内置磁环气缸的型号

内置磁环且无磁性开关时，磁性开关的种类的表示记号为无记号。
(例) 25A-MDUB32-30DZ

※25A-的规格、外形尺寸图与标准品相同。

详情请参照本公司官网产品目录